

Öffnungsüberwachung Opening state monitoring

Einbau-Magnetkontakt zur Öffnungsüberwachung. Vielseitig einsetzbar aufgrund weiter Schaltabstände und einer Vielzahl von kombinierbaren Montageteilen.

Recess-mounted magnetic contact for opening monitoring. Large switching distances and a variety of combinable installation parts make this contact extremely versatile.



Technische Daten Specifications

Kontaktart Contact type	A / Schließer A / N/O contact
Kontaktbelastbarkeit Contact load	max. 10 W
Schaltspannung Switching voltage	max. 100 VDC
Schaltgleichstrom DC switching current	max. 0,5 A max. 0.5 A
Farben Colors	Siehe „Produktvarianten“ See “product versions”
Leitungslängen Cable length	Siehe „Produktvarianten“ See “product versions”
Maße Dimensions	ø 6 x 30 mm
Anschlussleitung Connection cable	LIYY 2 x 0,14 mm ² LIYY 2 x 0.14 mm ²
Lichter Ansprechabstand Clear response distance	seitlich: 24 mm / stirnseitig: 16 mm lateral: 24 mm / front: 16 mm

i Dieses Produkt kann mit speziellen Magneten auch zur kombinierten Verschluss- und Öffnungsüberwachung eingesetzt werden. Weiterführende Informationen finden Sie in den gleichnamigen Kapiteln.
With special magnets, this product can also be used for combined lock and opening state monitoring. For more information, see the chapters with the same names.



Einbau-MK, Öffnungsüberwachung, ohne Zulassung Recess mount mc, Opening state monitoring, without certification

Produktvarianten Product versions

Bezeichnung Description	Art. Nr. Art. no.	Farbe Color	Leitungslänge Cable length	Preisliste Kapitel Price list chapter
100 10 35 A	1300313	braun brown	2 m	
1 Schalter, 1 Magnet 100 83 MD 1 Switch, 1 magnet 100 83 MD	1300312	weiß white	2 m	
	1300550	braun brown	4 m	
	1300680	weiß white	4 m	
	1300727	braun brown	6 m	
	1300715	weiß white	6 m	
100 10 35 A	1300565	braun brown	2 m	
1 Schalter ohne magnet 1 Switch without magnet	1300636	weiß white	2 m	
	1300711	braun brown	4 m	
	1300595	weiß white	4 m	
	1300688	braun brown	6 m	
	1300764	weiß white	6 m	

Mögliche Montageteile Possible installation parts

Typ Type	Abbildung Picture	Verwendung Application	Details siehe Kapitel Details see chapter
M 11 37 Aufnahmeclip für Schalter und/oder Magnet Receptive clip for switch and/or magnet		Paralleleinbau Parallel installation	2.1.9
M 11 35 Gabelschranke für Schwenkriegel Fork sensor for swivel lock		Einbau in Schwenk- riegelschlösser Installation in swivel dead bolt locks	2.1.9
M 11 40 Aufbaugehäuse für Schalter und/oder Magnet Surface mount housing for switch and/or magnet		Für Einbau- magnetkontakte For recessmount magneticcontacts	2.1.9
M 11 46 Montageteil für Schalter und/oder Magnet Installation part for switch and/or magnet		Einbau in Hohlkammerprofile Installation in hollow chamber- sections	2.1.9
M 11 48 Montageteil für Schalter und/oder Magnet Installation part for switch and/or magnet		Stahleinbau Installation into steel	2.1.9
M 11 42 Exzenterstopfen 20 mm für Schalter und/oder Magnet Eccentric plug 20 mm for switch and/or magnet		Einbau in Tür oder Fenster Installation inwin- dow or door	2.1.9
M 11 43 Exzenterstopfen 15 mm für Schalter und/oder Magnet Eccentric plug 15 mm for switch and/or magnet		Einbau in Tür oder Fenster Installation inwin- dow or door	2.1.9
M 14 03 Montageteil für Schalter und/oder Magnet Installation part for switch and/or magnet		Einbau in Hohlkammerprofile Installation into hollow chamber profiles	2.1.9