



Einbaumontageteil für Paralleleinbau Recess mount installation part for parallel installation

Das Montageteil M 11 32 ist für den Paralleleinbau von Aufbau magnetkontakten in Hohlkammerprofilen konzipiert. Der Magnetkontakt wird an das Montageteil angeschraubt. Für die Montage in das Hohlkammerprofil empfehlen wir eine Langlochfräsung von 14 x 65 mm.

Installation part M 11 32 is designed for the parallel installation of surface mount magnetic contacts into hollow chamber profiles. The magnetic contact is screwed onto the installation part. For installation in the hollow chamber section, we recommend an end hole drilling of 14 x 65 mm.

M 11 32



Technische Daten Specifications

Gehäusematerial Housing material	Kunststoff Plastic
Farben Colors	siehe „Produktvarianten“ see “product versions”
Maße Gehäuse Housing dimensions	91 x 16 x 3,5 mm (L x B x H) 91 x 16 x 3.5 mm (L x W x H)
Passende Magnetkontakte Suitable magnetic contacts	100 10 17 A, 100 10 25 C, 100 10 23 A, 100 15 MK

Produktvarianten Product versions

Bezeichnung Description	Art. Nr. Art. no.	Liefermenge (VPE) Delivery quantity (PU)	Farbe Color	Preisliste Kapitel Price list chapter
M 11 32	1301445	1 Beutel à 5 Stück 1 bag à 5 pieces	weiß white	8.1
1 Stück 1 Montageteil, 4 Schrauben 1 Piece 1 Installation part, 4 screws	1301444	1 Beutel à 10 Stück (5 Satz) 1 bag à 10 pieces (5 set)	weiß white	8.1
	1301446	1 Beutel à 5 Stück 1 bag à 5 pieces	braun brown	8.1
	1300835	1 Beutel à 10 Stück (5 Satz) 1 bag à 10 pieces (5 set)	braun brown	8.1